

**Globe MM10024**

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	2	26
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	52
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	157
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	2	26
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	3	18
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	2	26
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	2	26
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	52
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	3	52

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.

Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.