
Productinformatie MM10286





Specificaties

Product groep	Toebehoren	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Stroom	35 mA	Bedrijfstemp. Max	55 ° graden
Spanning	220-240 V	IP-classificatie	IP20
Spanning info	AC	Beschermingsklasse	I
Uitgangsspanning info	AC V	Lengte	36 mm
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Hoogte	23 mm
		Breedte	80 mm

Bekijk alle informatie op onze website

Alle informatie +

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

Micro Wave Beweging sensor

De in het armatuur ingebouwde, of los aan te schaffen/sluiten, MicroWave Bewegings sensor detecteert en activeert het LED armatuur.

Detectie zone en brandtijd instelbaar .

Alleen aan als nodig en gewenst zorgt dus voor extra besparing.

Geactiveerd bij beweging en dan direct 100% licht optimale preventieve werking en extra comfort.

SENSOR Light Licht sensor met instelbaar lichtnivo , Dag/Nacht Lichtsterkte 50-0 lux incombinatie met bewegings sensor .

Dubbele sensor techniek zowel dag/nacht als beweging separaat te activeren.

Instelbare : **360** graden 6-0 mtr MicroWave detectie zone,tijd 15-0 min.

RENZO MicroWave sensor (Master) armaturen kunnen 14 MEGAMAN RENZO armaturen als Slave aansturen.

MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de voorwaarden

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Nom. draaddoorsnede	0.75 mm
Type toebehoren	Bewegingsmelder	Toebehoren	Ja
Aantal aders	2	Onderdeel	Nee
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Aansluitwijze primaire zijde	Steekaansluiting
Kleur	Wit	Aansluitwijze secundaire zijde	Steekaansluiting
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Aantal uitgangen (paren)	1
Bedrijfstemp. Max	55 ° graden	Montagewijze	Overig
IP-classificatie	IP20	Geschikt voor bewegingsdetector	Ja
Beschermingsklasse	I	Aantal relais	1

Vermogen

Stroom	35 mA

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie	50-60 Hz
Spanning info	AC	Radiofrequentie	5800 MHz
Uitgangsspanning info	AC V		

Afmetingen & gewicht

Lengte	36 mm	Verpak.breedte	100 mm
Hoogte	23 mm	Verpak.hoogte	30 mm
Breedte	80 mm	Gewicht (netto)	60 gr
Verpak.lengte	50 mm		

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

Vermogenseigenschappen

Vermogen	0.5 / 8 W	Vermogen opgenomen standby	0.5 W

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor noodverlichting	Nee

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

Voorbeeld project



Renzo gang

Omschrijving:

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie